

Advance Paris Myconnect 50 MCU firmware upgrade procedure (versie MCU 20)

De nieuwe firmware (.bin bestand) dient update op een FAT geformateerde USB memory stick gekopieerd te worden. Plaats het **“MyConnect.bin”** bestand op een lege USB stick (zeker niet in een andere map plaatsen). Plaats de USB stick in de USB-poort op de achterzijde van het apparaat.



1. Indien het apparaat nog niet is ingeschakeld, schakel deze in.

Druk op de “Enter” knop (Volume) tot u in het Menu komt.



2. Scrol met de volume knop door het menu en selecteer "System Setting" door op de "Enter" knop te drukken.



3. Selecteer nu "Software Update" en druk op de "Enter" knop.



4. Selecteer nu "MCU upgrade" en druk op de "Enter" knop.



5. Als de melding “Please long press power key” op het display verschijnt, druk dan de “Standby” knop in totdat u in het display ziet dat de update is begonnen.



6. De melding “SUCCEED” verschijnt als de installatie van de update is geslaagd.



7. Controleer de MCU (firmware) versie als volgt: Druk op de “Enter” knop (Volume) tot u in het Menu komt. Selecteer “System Setting”, daarna “System Info” en dan “MCU Version”. Als het goed is wordt nu de laatst geïnstalleerde firmware versie getoond. In dit geval 20.



MCU Version

20

8. Om de update te voltooien is een “Factory Reset” nodig. Druk op de “Enter” knop (Volume) tot u in het Menu komt. Selecteer “System Setting”, daarna “Factory Reset”, kies YES en druk op de “Enter” knop.

De update procedure is nu klaar.