WTX-Streampro FIRMWARE UPDATE PROCEDURE

- Deze update zorgt ervoor dat het opstartvolume gelijk is aan het laatst gebruikte volume.
- Zijn de laatste twee cijfers van uw firmware versie lager dan 21, dan is deze update niet op uw WTX-

Streampro geïnstalleerd. (Ga naar instellingen 🤷 > Apparaatinfo > Firmware versie)

NOTE:

- Zorg dat de WTX-Streampro en telefoon of smatphone zich in hetzelfde netwerk bevinden.

PROCEDURE VOOR HET INSTALLEREN VAN DE NIEUWE FIRMWARE

- 1. Zet de WTX-Streampro aan.
- 2. Open de "Advance Playstream" APP op uw telefoon of tablet.

Als de APP de WTX-Streampro heeft gevonden, druk dan op de 🧐 knop zoals afgebeeld op de foto hieronder:



- 3. Kies dan "Apparaatinfo"
- 4. Zoek het huidige IP nummer.



Speaker Name

WTX-StreamPro_4CA0

5. Open de upgrade firmware DebugTool(1).exe (Bijlage in ZIP file) op uw PC/Laptop (windows).

Een .exe-bestand is een computerbestand dat eindigt met de extensie ".exe". Het is een 'executable file', oftewel een uitvoerbaar bestand. Op een computer met Windows als besturingssysteem open je een .exe-bestand simpelweg door er op te dubbelklikken. Een Apple-computer kan een .exe-bestand niet op deze manier openen omdat Windows en Mac OS werken vanuit verschillende programmeertalen.

Uitleg over hoe de actie wel kunt uitvoeren is o.a. hier te lezen: https://nl.wikihow.com/Exe-bestanden-openen-op-een-Mac

Kies "Common" in de balk en voer het IP-adres in zoals hieronder wordt weergegeven:

| Jeer 10 10 10 11 11 10 1 | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|----------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|---------|-----|-----|
| NiFi | | | | | | | | | | |
| Common | | | | | | | | | | |
| Preview T | Track Play/Pause | e Next Track | | | | 1 | | | 1 | 0 |
| System Log | Downloa | ad system log | | | | Deco | de system | log | | |
| Update Firm | nware | OJECT/MV/MCUPa | ckage2/WTX | StreamPro | v/V21/mcu | bin | | browser | upd | ate |
| | | | | | | | | | | 0% |

6. Click op "connect". Als de verbinding in orde is, bevestig dan als volgt:

| ommon X dsp X 1 | playback X mcu test X | |
|--------------------------|-----------------------|---|
| evice ip address: 192.16 | i8.23.130 connect | |
| DeviceInfo | | |
| | refresh | |
| name | value | - |
| CountryCode | CN | |
| CountryRegion | 1 | |
| DeviceName | WTX StreamPro_4CA0 | |
| GroupName | WTX StreamPro_4CA0 | |
| MAC | 00:22:6C:DB:4C:A0 | |
| NewVer | 0 🥔 ОК | |
| RSSI | 0 | |
| Release | 20191009 | |
| SSIDStrategy | 2 | |
| STA_MAC | 00:22:6C:DB:4C:A2 | |
| VersionUpdate | 0 | |
| WifiChannel | 11 | |
| DebugInfo | | |
| | | |

7. Druk op de "Common" knop aan de **onderkant van het scherm**.

Druk dan op "Browser", zoek de locatie van het (uitgepakte) updatebestand "mcu.bin" (bijlage in ZIP file) op uw PC/laptop

| | X playba | ck X mou test | × | | | | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|-----------|------------|-----------|-------|-----------|---------|------|----|
| | A playba | | | | | | | | | |
| evice ip address: | 192.168.23.1 | <u>30</u> | onnect | | | | | | | |
| eviceInfo | | | | | | | | | | |
| ebugInfo | | | | | | | | | | |
| ViFi | | | | | | | | | | |
| Common | | | | | | | | | | |
| Player Control | | | | | | | | | | |
| Drawiew Track | Diau/Dause | Next Track | | | | | | | | |
| Preview Track | Play/Pause | Next Hack | | 1 | | 2 | 5 | ÷. | ÷ | |
| volume: | 1 | 1 | î. | 1. | 1 | 1 | 1 | 1. | 1 | 0 |
| System Log | | | | | | | | | | |
| | Download | d system log | | | | Deco | de system | log | | |
| | | | | | | | | | | |
| Update Firmware | | | | | | | | | 1 | |
| firmware path: | D:/zrc/PROJ | JECT/MV/MCUPac | (age2/WT) | K-StreamPr | o/V21/mcu | u.bin | | browser | upda | te |
| | | | | | | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | 0% |
| | | | | | | | | | | |

8. Selecteer het updatebestand in en druk op "update ". De update moet beginnen zoals hieronder weergegeven.

| | (Version:0.0.23) |) | | | | | | | - | |
|--|-------------------------------------|--------------|---------------|-------------|-----------|-------|----------|---------|---------|------------|
| t(Q) View(V) | | | | | | | | | | |
| ommon X dsp | X playba | ick X mcu | test X | | | | | | | |
| ovice in address: | 102 169 22 1 | 120 | connect | | | | | | | |
| evice ip address. | 192.100.23.1 | 130 | connect | | | | | | | |
| DeviceInfo | | | | | | | | | | |
| ebugInfo | | | | | | | | | | |
| ViFi | | | | | | | | | | |
| common | | | | | | | | | | |
| Player Control - | | | | | | | | | | |
| Proview Track | Play/Pause | Next Track | | | | | | | | |
| | ridy/radae | I I I I I I | | 1 | | 6 | 4 | 6 | - i - i | |
| volume: | | | | | | | | | 1 | 0 |
| System Log | | | | | | | | | | |
| | | d system log | | | | Decor | e system | loa | | |
| | Download | | | | | | | | | |
| | Download | u system log | | | | | | | | |
| Update Firmwar | Download | u system log | | | | | | | | |
| Update Firmwar | Download e D:/zrc/PRO | UECT/MV/MCU | JPackage2/WTX | (-StreamPr | o/V21/mcu | ı.bin | | browser | upd | ate |
| Update Firmwar firmware path: Firmware Upda | Download e D:/zrc/PRO ting | DECT/MV/MC | JPackage2/WTX | (-StreamPr | o/V21/mcu | ı.bin | | browser | upd | ate |
| Update Firmwar firmware path: Firmware Upda | Download e D:/zrc/PRO ting | JECT/MV/MCL | JPackage2/WTX | (- StreamPr | o/V21/mcu | ı.bin |)[| browser | upd | ate 63% |
| Update Firmwar firmware path: Firmware Upda | Download e D:/zrc/PRO ting | JECT/MV/MC | JPackage2/WTX | -StreamPr | o/V21/mcu | ı.bin | 1 | browser | upd | ate 63% |
| Update Firmwar firmware path: Firmware Upda | Download e D:/zrc/PRO ting | JECT/MV/MCl | JPackage2/WTX | (-StreamPr | o/V21/mcu | ı.bin | | browser | upd | ate 63% |
| Update Firmwar firmware path: Firmware Upda | Download e D:/zrc/PRO ting | JECT/MV/MCL | JPackage2/WTX | (-StreamPr | o/V21/mcu | ı.bin | | browser | upd | ate 63% |
| Update Firmware firmware path: Firmware Upda | Download e D:/zrc/PRO ting | JECT/MV/MC | JPackage2/WTX | C-StreamPr | o/V21/mcu | ı.bin | | browser | upd | ate 63% |
| Update Firmwar firmware path: Firmware Upda | Download e D:/zrc/PRO ting | JECT/MV/MCL | JPackage2/WTX | (-StreamPr | o/V21/mcu | ı.bin | | browser | upd | ate 63% |
| Update Firmwar firmware path: Firmware Upda | Download e D:/zrc/PRO ting | JECT/MV/MCL | JPackage2/WTX | (- StreamPr | o/V21/mcu | ı.bin |][| browser | upd | ate 63% |

9. Zodra de update is voltooid (geduld, kan lang duren), ziet u:

| evice ip address | : 192.168.23.130 | | connect | | | | | | | |
|------------------|-------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------|-----------|---------|------|-----|
| ebugInfo | | | | | | | | | | |
| WiFi | | | | | | | | | | |
| Common | | | | | | | | | | |
| Preview Trac | k Play/Pause Nex | t Track | 1 | | i. V | 1 | 1 | i. | 1 | 0 |
| | Download syst | tem log | | | | Deco | de system | log | | |
| Update Firmwa | : D:/zrc/PROJECT/ | /MV/MCUPa | ckage2/WTX | -StreamPr | o/V21/mcu | .bin | | browser | upda | ate |
| Update Comp | etelll | | | | | | _ | | | |
| | en de la de de de la de | | | | | | | | | 00% |
| | | | | | | | | | | |

- 10. De WTX-StreamPro wordt automatisch opnieuw opgestart zodra de update is voltooid.
- 11. Herhaal stap 2 en 3 in de APP en selecteer "Terug naar fabrieksinstellingen" onderaan. Bevestig door op "Confirm" te clicken.
- 12. WTX-StreamPro wordt automatisch opnieuw opgestart na het resetten van de fabrieksinstellingen. Herhaal stap 2. en controleer de firmwareversie. Deze moet eindigen op "21" !

