

X-P500 FIRMWARE VERSIE CONTROLEREN EN UPDATE PROCEDURE.

Laatste versie van de firmware: V1.06

- Zorgt voor betere compatibiliteit met Bluetooth 5.0 ontvangers (X-FTB01 en WTX-1100)

In vorige firmware versies zijn volgende bugs opgelost (opgenomen in V-1.06)

- Problemen met de Standby schakeling
- Problemen met Loudness

A) HET VINDEN VAN DE HUIDIGE FIRMWAREVERSIE OP UW APPARAAT

Volg onderstaande procedure:

- Druk de ronde volume/menu knop een paar seconden in.
- U komt nu in het "instellingen /setup menu".
- Draai de knop naar rechts tot u op het menu-item ">System Settings" staat.
- **Druk de volumeknop in ter bevestiging.**
- Ga nu naar ">System Info".
- Bevestig.
- Draai naar rechts tot "MCU Version".
Onder MCU Version wordt direct de laatst geïnstalleerde firmware versie weergegeven.

B) HET INSTALLEREN VAN NIEUWE FIRMWARE

Volg onderstaande procedure:

- Download het "Laatste firmware X-P500 V1.06.zip" bestand.
- Pak het bestand uit op uw computer.
- Plaats het "Xpreamp2.bin" (werktitel X-P500) bestand op een lege FAT geformatteerde USB-stick.
- Zorg er nu voor dat de X-P500 is uitgeschakeld met de aan\uit schakelaar achterop het apparaat.
- Plaats de stick in de daarvoor bedoelde USB-poort. Zet de schakelaar die ernaast zit in de stand "UPGRADE".
- Schakel de X-P500 weer in.
- Druk de Volumeknop ca. 1-2 seconden in om in het instellingen menu te komen.
- Draai en selecteer ">System Setting" en bevestig door de volumeknop kort in te drukken.
- Selecteer nu ">Software Update" en bevestig
- Selecteer nu ">MCU Update" en bevestig
- Als in het display de tekst "Please long press power key" verschijnt, druk dan de Aan/Standby knop wat langer in, totdat de update begint. In het display verschijnt "UPDATE ..%"
- Als de update klaar is verschijnt in het display "Succeed".
- Het apparaat schakelt nu uit.
- Schakel het apparaat weer in met de "Aan/Standby" knop

NOTE: Zorg dat tijdens de updateprocedure de stroomtoevoer niet ontkoppeld wordt.

C) FIRMWARE RESET NA HET INSTALLEREN VAN NIEUWE FIRMWARE.

Na het installeren van nieuwe firmware is het raadzaam een firmware reset uit te voeren.

Volg onderstaande procedure:

- Druk de ronde volume/menu knop ca. 1 seconde in.
- U komt nu in het "instellingen /setup menu".
- Draai de knop naar rechts tot u op het menu-item ">System Settings" staat.
- Druk de volumeknop in ter bevestiging.
- Ga nu naar ">System Info".
- Bevestig.
- Draai naar rechts tot "> Factory Reset".
- Bevestig.
- Selecteer "YES"
- Bevestig.
- Na de reset schakelt het apparaat uit.
- Schakel weer in en u kunt het apparaat weer gebruiken.